

FEU POUR MONTAGE ENCASTRÉ Ø 60 mm > réf. O100

Le feu O100 de la gamme OPTASON est un feu encastrable disponible en plusieurs versions : fixe à incandescence, feu clignotant à incandescence, feu à Leds, feu flash.

Les O100 conviennent particulièrement pour tout type d'installation nécessitant des appareils encastrables : panneaux, armoires...

LES POINTS FORTS :

- Plusieurs versions sont disponibles :
 - feu fixe à incandescence 5 W
 - feu clignotant à incandescence 5 W
 - feu flash 1 joule @ 0,75Hz (après 5 millions de flashes, encore 70% de luminosité)
 - feu à leds, très longue durée de vie
- Excellent indice de protection : IP65
- Facilité d'installation : bornier débrochable (max. 2.5 mm²) et calotte démontable : une fois installé on peut procéder

au changement d'ampoule tout en laissant le feu en place




- Possibilité de protéger contre l'ouverture de la calotte grâce à une vis située sur le côté

CARACTERISTIQUES :

- Diamètre 60 mm
- Matériau : PC (UL94V0 f1)
- Température d'utilisation : -25°C à +50°C
- Section max. des bornes : 2.5 mm²
- Poids : 90 à 105 g selon modèle
- Humidité relative : 90 % à 20° C

NOUVEAU



Indice de protection	Température Utilisation	Fonctionnement
 IP65	 -25°C +50°C	 Permanent

Réf.	Désignation	Tension	Tolérance	Consommation
O100I-X	Feu fixe à incandescence encastrable		selon ampoule	
B95W0129	Ampoule B9 5W 12V	12 V	± 10%	415 mA
B95W0249	Ampoule B9 5W 24V	24 V	± 10%	210 mA
B95W0489	Ampoule B9 5W 48V	48 V	± 10%	105 mA
B95W1159	Ampoule B9 5W 115V	115 V	± 10%	45 mA
B95W2309	Ampoule B9 5W 230V	230 V	± 10%	23 mA
O100IC012-X	Feu clignotant à inc. encastrable (amp 5W incl.)	12 V	± 10%	500 mA
O100IC024-X	Feu clignotant à inc. encastrable (amp 5W incl.)	24 V	± 10%	250 mA
O100IC048-X	Feu clignotant à inc. encastrable (amp 5W incl.)	48 V	± 10%	120 mA
O100IC115-X	Feu clignotant à inc. encastrable (amp 5W incl.)	115 V	± 10%	35 mA
O100IC230-X	Feu clignotant à inc. encastrable (amp 5W incl.)	230 V	± 10%	25 mA
O100F024-X	Feu flash encastrable 1J @ 0,75 Hz	24 V	10-30 V	135mA@24 Vcc
O100F115-X	Feu flash encastrable 1J @ 0,75 Hz	115 Vca	± 10%	30 mA
O100F230-X	Feu flash encastrable 1J @ 0,75 Hz	230 Vca	± 10%	20 mA
O100L024-X	Feu à Leds encastrable	24 Vcc	10-30 Vcc	80 mA
O100L230-X	Feu à Leds encastrable	230 Vca	90-230 Vca	32 mA

X = code couleur



Version à Leds : bleu, vert, rouge, orange

